

Pulse-Audioserver

Ziel ist es einen zentralen Audioserver zu schaffen der Audioverkabelung überflüssig macht. Verteilt wird mittels Multicast (Avahi). Auf jedem modernen Desktopsystem (KDE,Gnome), kann man die Soundkarte mit einem Klick auswählen. In unserem Fall hier wird es eine Netzwerksoundkarte sein. Weiters macht es natürlich auch Sinn das z.B. virtuelle Maschinen auch direkt Sound ausgeben können. Hier beschreiben wir wie Root selbst mit Pulseaudio zu konfigurieren ist.

System: Debian9 auf Raspberry PI 3

Installation

Wir gehen hier von einem bereits laufenden grundkonfigurierten System aus. Pakete dazu installieren:

```
apt install mpv paprefs pulseaudio-module-zeroconf pavucontrol synaptic  
avahi-utils pulseaudio paman gstreamer1.0-pulseaudio
```

Möchte man den Sound über die Klinke ausgeben muss das dem System noch mitteilen.

```
amixer cset numid=3 1
```

Nach dem Reboot und einen Ordner mit MP3-Files kann man den Sound schon mal testen:

```
cd /meine/Musik  
mpv --no-video *.mp3
```

Funktioniert das, gehts an die Konfiguration.

Konfiguration

Da der PI „nur“ für den Sound zuständig ist, können wir auch deren Priorität erhöhen. Editieren wir die Config /etc/pulse/daemon.conf und ändern/fügen diesen Schnipsel hinzu.

```
high-priority = yes      # default no  
rlimit-nice = 31        # default 31, Werte größer als 31 werden auf 31  
gesetzt  
nice-level = -11         # default -11, kleinstmöglicher Wert: (20 -  
rlimit-nice), kleiner heißt mehr CPU-%  
realtime-scheduling = yes # default no  
rlimit-rtprio = 9         # default 9, Werte von 1 bis 99 erlaubt  
realtime-priority = 9     # default 5, höchstmöglicher Wert: rlimit-rtprio,  
höher heißt mehr Priorität
```

Möchte man Pulseaudio auch direkt als Benutzer „pi“ ausführen muss das eintragen, damit auch die höhere Priorität hat. nano /etc/security/limits.conf

Last update:

2025/11/29 multimedia:pulse-audioserver https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=multimedia:pulse-audioserver&rev=1505652902
22:06

```
pi      - nice   -11      # Werte von -20 bis 19 erlaubt
pi      - rtprio  99      # Werte von 1 bis 99 erlaubt
```

Danach Server neu starten:

```
pulseaudio -D --system
```

From:

<https://www.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

<https://www.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=multimedia:pulse-audioserver&rev=1505652902>

Last update: **2025/11/29 22:06**

